

## FIGYELMEZTETÉS

Az elektromos cigaretta használata nem javasolt várandós, szoptató kismamáknak, szív- és érrendszeri betegségekben, magas vérnyomásban szenvedőknek, asztmásoknak és nem dohányzó személyeknek. Tilos használata 18 éven aluliaknak. Tartsa e-cigarettáját gyermekétől elzárva!

## HASZNÁLAT

**BE-/KIKAPCSOLÁS:** Nyomja meg a tüzgombot 5-ször gyors egymásutánban a készülék be- vagy kikapcsolásához. Bekapcsoláskor a kijelzőn a fő interfész jelenik meg.

**CIGIZÉS:** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a tüzgombot a belégzéshez, majd engedje el a gombot a belégzés végeztével.

### FŐ INTERFÉSZ (menü)



Power Mode

Voltage Mode

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomja meg a gombot háromszor egymás után, hogy belépjen a beállítás menübe. A beállítás menüben a + vagy - gomb megnyomásával a beállítások között lapozhat és a tüzgomb egyszeri megnyomásával a választását megerősítheti.

### KÉPERNYŐ MEGFORDÍTÁS



**Képernyő megfordítása:** Bekapcsolt állapotban nyomja meg egyszerre a tüzgombot és a - gombot egy másodpercig, a képernyő 180 fokkal elfordul.

**Képernyő be-/kikapcsolása:** Ha a képernyő ON állapotban van, belégzéskor a képernyőn minden paraméter névlegesen megjelenik. Ha a képernyő OFF állapotban van, a képernyő nem világít belégzéskor.

**Gombok lezárása/feloldása:** Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a + és - gombot egyszerre a két gomb zárolásához/feloldásához.

Tüzgomb

OLED

kijelző

Gomb +

Gomb -

USB-C

port



### SETUP MENU

Válassza ki az üzem módot, a **Power** (Teljesítmény mód), vagy a **Voltage** (Feszültség mód) közül választhat:

A Power/Voltage módba lépés után a + vagy - gomb megnyomásával növelheti vagy csökkentheti a teljesítményt/feszültséget.

Tartsa lenyomva a +/- gombot a gyors beállításához. Teljesítmény-tartomány: 1-40 W; Feszültségtartomány: 0,5-8V)

### SUB MENU



## BIZTONSÁG, VÉDELEM

**ALACSONY FESZÜLTÉG VÉDELEM** Ha az akkumulátor feszültsége kisebb, mint 3.3V, a kijelzőn a "Low Volt" üzenet jelenik meg, és kikapcsol. Töltse fel az eszközt az újraaktiváláshoz..

**RÖVIDZÁR-VÉDELEM** Ha a porlasztó ellenállása <0,2Ω az OLED kijelzőn a „Short” üzenet jelenik meg. Ilyenkor az akkumulátor nem működik.

**TÚLTERHELÉS ELLENI VÉDELEM** 10 másodpercnél hosszabb ideig tartó gombnyomás esetén automatikusan leáll a porlasztás. Az OLED kijelzőn az „Over 10s” üzenet jelenik meg.

**PORLASZTÓ ELLENŐRZÉS** Ha nem észlelhető porlasztó, a kijelzőn megjelenik a „Check Coil” felirat. Ellenállás tartomány: 0.4 - 3.0Ω



## AKKUMULÁTORTÖLTÉS

Az iStick i40 BOXMOD akkumulátorokat az akku elején lévő USB -C porton keresztül töltheti. A töltés végeztével a kijelzőn lévő akku szimbólum teljesen telített állapotot mutat.

**TIPP!** Lehetőleg csak akkor töltse az e-cigaretta akkumulátort, amikor az lemerült. Túl gyakori töltés az akkumulátor élettartamát lerövidítheti!

Ha hosszabb ideig nem használja az akkumulátort, az automatikusan kikapcsolhat. Bekapcsoláshoz nyomja meg 5ször a tüzgombot.

### AKKU PARAMÉTEREK

	iStick i40
Kapacitás:	2600mAh
Kimeneti teljesítmény:	1 - 40W
Ellenállás tartomány:	0.4-3.0Ω
Méret:	35 x 25 x 126mm (patronnal)
Csatlakozó:	510

### KARBANTARTÁS

Tárolja és töltse az akkumulátort száraz környezetben 10°C és 50°C között. Kerülje az extrém hőmérsékletet (pl. jármű utastér télen vagy nyáron). Az akku tisztításához használjon papírzsebkendőt. Ne használjon oldószert vagy dörzspapírt. Ne nyissa fel az akkumulátor testet mert a garancia elvesz. **TILOS az akkumulátort dobálni, kiszúrni, vízbe vagy más folyadékba mártani.**

## FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318



2000 Szentendre, Rózsa u. 16.



✉ rendeles@mikrofiber.hu


<https://mikrofiber.hu>



## HASZNÁLAT

1. Vegye ki a porlasztót a csomagolásból. Cseppentsen néhány csepp e-liquidet közvetlenül a tekercsbe, hogy a benne lévő pamut teljesen átázzon az első használat előtt.
2. Húzza ki a patronát az alapegységből.
3. Helyezze be az előkészített porlasztót a patronba, majd helyezze vissza a patronát az alapegységbe.
4. Csúsztassa el a felső kupakot, hogy szabadabbá tegye a töltőnyílást, és lassan fecskendezze be az e-liquidet a tartályba a töltőnyíláson keresztül, majd töltés után csúsztassa vissza a felső kupakot.
5. A légáram az alapegység alján lévő légáramlás-szabályozó gyűrű elfordításával állítható be.

## PATRONTÖLTÉS

Csúsztassa el a felső kupakot, hogy szabadabbá tegye a töltőnyílást, és fecskendezze be az e-folyadékot a tartályba.



## PATRON PARAMÉTEREK

### ELEAF GTL D20

Tartály	2.0ml
Csatlakozó	510
Méret	57mm x Ø20mm

Porlasztók a szettben

**Eleaf GTL 0.8Ω** Kanthal 12-18W

**Eleaf GTL 1.2Ω** Kanthal 7-13W

## GARANCIA

Hiba esetén vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval.  
 Mikrofiber Kft., tel. 06 70 613 5720 email: info@mikrofiber.hu  
 Helytelen használatból eredendő kárért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Részletes feltételek: <http://bit.ly/29QKKz9>



FORGALMAZÓ / SZERVÍZ

Mikrofiber Kft.

☎ 06 26 952 318



2000 Szentendre, Rózsa u. 16.


 ✉ [rendeles@mikrofiber.hu](mailto:rendeles@mikrofiber.hu)

 🏠 <https://mikrofiber.hu>